

# 7401 (400V/230V)

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmenge-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 11 Stunden. Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Abschaltbare Anlaufverstärkung.



<b>7401 ED-AA/HHBA</b> Bestell-Nr.: 986551 GTIN: 4038469965512	<b>7401 ED-AA/HEBA</b> Bestell-Nr.: 986552 GTIN: 4038469965529
--	--

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	6580 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5500 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	9,4 A
max. Gesamt-Strom 1~	24 A
Strom 1~ (CEE)	24 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	25 A 3~
(bei 20% Spannungsabfall)	40 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 390 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	20 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	6 / 11 h
Gewicht	107 / 115 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schalleistungspegel L <sub>WA</sub>	97 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	69 dB(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 <sup>3)</sup>
Adapter für Abgasschlauch	904880
Funkfernstart	908246 <sup>1)2)4)6)</sup>
Universal-Bordcomputer	908254 <sup>1)6)</sup>
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904390 <sup>1)6)8)</sup>
wasserdichte Steckdosen	903052 <sup>6)</sup>
GW 308	988553 <sup>1)6)</sup>
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Serienmäßige Starterbatterie	020316 (E-Start)
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331
Blackout-Control BLC (E-Start)	988309 <sup>4)6)</sup>
Zusatztank 50 l (Montagesatz erforderlich)	923995 <sup>5)6)7)</sup>
Zusatztank 100 l (Montagesatz erforderlich)	923998 <sup>5)6)7)</sup>
Zusatztank 150 l (Montagesatz erforderlich)	923963 <sup>5)6)7)</sup>
Montagesatz Zusatztank	923994 <sup>6)</sup>
Option Economic (Handstart/E-Start)	988910/ 988911

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

