

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf von SIBOX-light und wünschen Ihnen mit Ihrer neuen Schlüsselbox viel Freude.

Pack-Inhalt:

- Zahlenschloss komplett
- Chromstahlrohr bearbeitet
- Abschlusszapfen



Bedienanleitung Zahlenschloss:

1. Zahlenrädchen in Ausgangsposition „0-0-0“ bringen
2. Drehen Sie den Schliesszylinder so, dass die Sperrachse im Loch des Drehriegels sichtbar wird. Drücken Sie dann mit einem spitzigen Gegenstand (z.Bsp. Kugelschreiber oder Nagel) in das Loch resp. auf die Achse.
3. Während Sie die Achse gedrückt halten, können Sie nun den Zahlencode beliebig verändern (z.Bsp „6-1-8“)
4. Nach Einstellung des neuen Codes, ziehen Sie den spitzigen Gegenstand wieder heraus.

Aenderung des Zahlencodes:


1. Stellen Sie den von Ihnen eingestellten Zahlencode ein.
2. Wiederholen Sie Schritt 2-4 gemäss Bedienanleitung Zahlenschloss.
Achtung: Code gut merken oder notieren und sicher aufbewahren.

Montageanleitung:

- 1) Bestimmen Sie den Montageort und bohren Sie am gewünschten Ort ein Loch.
Wichtig: Das Loch muss ca. 1-3 mm grösser als der Rohrdurchmesser von SIBOX-light (Durchmesser SIBOX-light = 35mm / Bohrdurchmesser ca. 36-38mm) sein.
- 2) Falls das Chromstahlrohr bei der Verschlussprägung (4 Schlitz und gepresster Haltenocken) nicht mit einem Klebeband gegen Leimverschmutzung geschützt ist, so isolieren Sie bitte diese Stelle mit einem handelsüblichen Klebeband.
- 4) Stecken Sie den Zapfen in das Rohrende und stellen ihn auf die gewünschte Länge ein
- 5) Streichen Sie (Menge nach Bedarf) einen 2-Komponentenkleber auf das gereinigte Rohr und stecken Sie dieses anschliessend in das ebenfalls gereinigte Bohrloch.

Wichtig:

- a) Achten Sie darauf, dass die 6,5mm breite Rohr-Nut bei der Montage an der Aussenwand für die Aufnahme des Zahlenschluss-Riegels positioniert ist und senkrecht nach links (9 Uhr) gerichtet ist
- b) Kleber vor mechanischer Beanspruchung gut trocknen lassen.



Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Helbling & Co. AG; www.helbling.net



Helbling & Co. AG

Buechstrasse 2
CH-8645 Jona
Tel. 055 220 88 88, Fax 055 220 88 89, www.helbling.net