

Akku-Radio mit Laterne LXT

DMR056

14,4V / 18V • FM/DAB+ • 1 000 lx • 310 lm

Akku-Radio mit Bluetooth, FM/AM- sowie DAB+-Empfang und Akku-Laterne in einem Gerät

Akku-Radio mit FM/AM und DAB+-Empfang. Die Akku-Lampe hat vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 180°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus. Die USB-Buchse dient zum Laden von bspw. Smartphones. IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit. Ohne Akku, ohne Ladegerät.



TECHNISCHE DATEN

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akkusystem LXT	✓
Frequenzbereich AM	522 - 1710 kHz
Frequenzbereich FM	87,5 - 108 MHz
Lichtstrom	310 / 95 Lumen
Leuchtstärke (1m Entfernung)	1000 / 145 / 55 lx
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Betriebsdauer mit 18 V / 5,0 Ah	16 / 30 / 44 h
Betriebsdauer mit 18 V / 6,0 Ah	19 / 37 / 53 h
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	126 x 129 x 289 mm
Betriebsdauer mit 18 V / 3,0 Ah	8,5 / 16 / 24 h
Bluetooth®	✓
Akkutyp	Li-ion
Maschinengewicht ohne Akku	0,98 kg

EIGENSCHAFTEN

- Batterieschutzsystem mit Kontrollleuchte. Schaltet die Stromversorgung automatisch ab, wenn die Batterieleistung niedrig ist.
- USB-Anschluss zum Laden von Elektrogeräten.

EAN Code 0088381763509

[Link zur Produktseite - www.makita.ch](http://www.makita.ch)



VERWANDTE PRODUKTE

■ MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

GM00002373

Bandhaken

